シャープがすべてのビジネスシーンにおすすめする Microsoft® Windows® XP Professional

■仕様一覧

区分	項目	形名 PC-MM1-3シリーズ
CPU		トランスメタ社Crusoe™プロセッサ　TM5800-1GHz
CPU	キャッシュメモリー	1次：128KB／2次：512KB内蔵
チップセット		ALi社製　M1535＋
システムバス（メモリーバス）		CPUにより可変（最大266MHz※1）
メインメモリー		標準256MB固定（システムで24MB使用）（DDR SDRAM）
ビデオメモリー		8MB（表示コントローラーに内蔵）
表示	表示パネル	10.4型TFT液晶（XGA対応）
表示	表示コントローラー	SMI社製 Lynx 3DM＋
表示	内蔵ディスプレイ表示※2	1,024×768ドット（最大1,677万色）
表示	内蔵ディスプレイ表示※2	800×600ドット（最大1,677万色）
表示	外部ディスプレイ表示：外部ディスプレイのみ	最大1,280×1,024ドット（最大1,677万色）
表示	外部ディスプレイ表示：内蔵ディスプレイとの同時表示	最大1,024×768ドット※3（最大1,677万色）
キーボード		OADG仕様準拠 87キー
キーボード	キーピッチ／キーストローク	約17mm／約1.7mm
ポインティングデバイス		パッド型ポインティングデバイス（ホイール機能対応）
記憶装置	HDD※4	約15GB※5／約20GB※6×1基内蔵（Ultra ATA/100、FAT32）
記憶装置	HDD※4	エンハンスドIDE接続
記憶装置	FDD	別売（3モード対応 3.5型、外付）
記憶装置	光ドライブ	別売（外付） ・CD-ROMドライブ ・CD-R/RWドライブ ・CD-R/RW&DVD-ROMドライブ
サウンド機能		サウンドシステム内蔵（AC'97準拠）
サウンド機能		スピーカー（モノラル）
標準インタフェース	ディスプレイ	1（専用変換ケーブル同梱）
標準インタフェース	パラレルポート	—
標準インタフェース	サウンド	—
標準インタフェース	サウンド	ヘッドホン／オーディオ出力×1（ステレオ）
標準インタフェース	S映像ビデオ出力	—
標準インタフェース	USBポート	USB×2（USB2.0対応）
標準インタフェース	IEEE1394※7	—
モデム（日本国内仕様）※8		—
LAN※9	ワイヤレスLAN	無／内蔵※10（IEEE 802.11b準拠）
LAN※9	インタフェース	100BASE-TX 10BASE-T（RJ45コネクター）
カードスロット	PCカード	TypeⅡ×1スロット
カードスロット	PCカード	PC Card Standard準拠、CardBus対応
カードスロット	CFカード	—
電源		専用ACアダプター／専用リチウムイオンバッテリー（標準内蔵）
消費電力		最大40W
エネルギー消費効率※11		S区分 0.00080
バッテリー駆動時間※12※13※14（JEITA測定法1.0※15による）		約3.6時間※16　約3.1時間※17
バッテリー駆動時間※12※13※14（JEITA測定法1.0※15による）		約5.8時間※18　約5.7時間※19（中容量バッテリー装着時）
バッテリー駆動時間※12※13※14（JEITA測定法1.0※15による）		約11.0時間※20　約9.5時間※21（大容量バッテリー装着時）
外形寸法（突起部除く）幅×奥行×高さ（mm）		251×206×13.7（最小）〜19.6（最大）※22
質量※14		約0.95kg（標準バッテリー装着時）
質量※14		約1.03kg（中容量バッテリー装着時）
質量※14		約1.21kg（大容量バッテリー装着時）
主な付属品		ACアダプター／電源コード／ リカバリCD-ROM※23／ディスプレイ変換ケーブル等

カスタムメイドで選択可能

※1 システム状態により可変。
※2 ディザリング機能により実現。
※3 内蔵ディスプレイと外部ディスプレイで同時表示する場合、外部ディスプレイ表示は解像度に関係なく1,024×768ドットの信号が出力されます。同時表示を行う場合、外部ディスプレイは1,024×768ドット表示に対応したものをご使用ください。
※4 1GB=10億バイトで計算した場合の数値です。
※5 Windows®のシステムから認識できるドライブ全体の容量は約13.9GBになります。
※6 Windows®のシステムから認識できるドライブ全体の容量は約18.6GBになります。9月受注開始予定。
※7 IEEE1394端子にデジタルビデオカメラを接続して映像・音声を取り込む場合は、DVケーブル(VR-DVC1)もしくは市販の4ピン-4ピン端子IEEE1394ケーブルが必要になります。動作状況によっては映像のコマ落ちが生じる場合があります。コマ落ちを極力防ぐため、HDDのデフラグを行うことをおすすめします。デジタルビデオカメラなど、市販されているすべてのIEEE1394対応機器と接続できるわけではありません。接続可能なデジタルビデオカメラについてはメビウスのホームページの機種別ページにて動作確認機種を順次ご案内しています。
http://support.sharp.co.jp/mebius/
※8 56kbpsはデータ受信時で、送信時は33.6kbpsが最大値になります。(いずれも理論上の最大値)また、内蔵モデムはWindows® XP/Windows® 2000 Professional対応アプリケーションソフトでご使用いただけます。ただし、日本国内仕様であり、海外では使用できません。
※9 ワイヤレスLANやLANインタフェースを使用する場合は、システムの設定が必要になります。
※10 Wi-Fi認定を取得したワイヤレスLANモジュールを内蔵しております。通信距離は、屋外最大70m/屋内最大50m (CE-WA02と通信した場合)です。ただし、使用環境によっては通信距離が短くなったり、通信できない場合があります。
※11 「エネルギー消費効率」とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
※12 バッテリーの駆動時間は、デバイスの設定やご利用の条件等により変動します。
※13 「JEITAバッテリー動作時測定法 (ver1.0)」に基づいて測定した時間です。詳しい測定条件は、インターネットhttp://www.sharp.co.jp/mebius/lineup/corporate.htmlの各機種仕様一覧でご覧いただけます。
※14 カスタムメイドメニューにより異なる場合があります。
※15 社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリー動作測定法 (ver1.0)」(http://it.jeita.or.jp/mobile/)但し、実際の駆動時間は使用環境により異なります。
※16 測定に使用した機種はPC-MM1-3AAです。
※17 測定に使用した機種はPC-MM1-3DAです。
※18 測定に使用した機種はPC-MM1-3BAです。
※19 測定に使用した機種はPC-MM1-3EAです。
※20 測定に使用した機種はPC-MM1-3CAです。
※21 測定に使用した機種はPC-MM1-3FAです。
※22 標準リチウムイオンバッテリーパック搭載モデルの計測数値です。
※23 リカバリCD-ROMを使用する場合や、システムの再インストールを行うためには別売のCE-DW02、CE-CW05、CE-CD02のいずれかが必要となります。